



Standard version



Motore - Engine		Generatore - Generator	
Potenza <i>Power</i>	6,5	Frequenza <i>Frequency</i>	50 Hz.
Avviamento <i>Start system</i>	manuale <i>recoil</i>	Tensione <i>Voltage</i>	230 Volt
Cilindrata <i>Displacement</i>	196 cc	Potenza uso continuo <i>Continuous duty power</i>	2,7 kVA
Tipo carburante <i>Fuel</i>	benzina <i>gasoline</i>	Potenza max <i>Max. power</i>	3 kVA
Capacità serbatoio <i>Tank capacity</i>	3,6 lt	Dimensioni <i>Dimensions</i>	L = 635 P = 490 H = 450
Rumorosità <i>Noise ≤7m dB(A)</i>	70	Peso <i>Weight</i>	41 Kg
Servizio continuo orario <i>Continuous duty running time</i>	3,5 h	OHV25°, monocilindrico, raffreddamento aria, 4-tempi <i>OHV25°, single cylinder, forced air cooling, 4-stroke</i>	

## Generatore a benzina

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Avviamento con autoavvolgente. Quadro di comando con 2 prese CEE monofase 16A e 1 protettore termico.

## Gasoline engine generator

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator. Recoil starter. Control panel with 2 single phase CEE plugs 16A and 1 termic protector.